

3GIM V2.2 ファームウェア (gw3g V3.3) エラーコード一覧

※ 黄色塗は、ファームウェアgw3g V3.3で追加されたもの

2017/8/18

| 分類 | コマンド | V1 | V2 緑色V2で追加 | エラー理由 | 補足(3GIM V2でのエラー内容) | STRICT_PARAMS_CHECKが未定義の時にチェックされない項目 | |
|----------|------|-----------|------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------|
| System | YV | | 141 | コマンド形式エラー | 1つ以上のパラメータが指定されている | ● | |
| | YR | 101 | 101 | RSSI N/A(Not Available) | 「AT+CSQ」のエラー <SIMカード未装着など> | | |
| | | | 102 | コマンド形式エラー | 1つ以上のパラメータが指定されている | ● | |
| | YS | | 131 | コマンド形式エラー | 1つ以上のパラメータが指定されている | ● | |
| | | | 132 | Service N/A | 「AT+CGATT?」のエラー | | |
| | YI | | 143 | IMEI N/A | 「AT+CGSN」のエラー | | |
| | | | 146 | コマンド形式エラー | 1つ以上のパラメータが指定されている | ● | |
| | YL | | 191 | パラメータ・コマンド形式エラー | 0、1以外の値を指定、または2つ以上のパラメータが指定されている | | |
| | YB | 111 | 111 | パラメータ・コマンド形式エラー | 間違ったボーレート指定、または2つ以上のパラメータが指定されている | | |
| | | 112 | | 内部エラー (FILE WRITE FAILED) | - | | |
| | YT | | 121 | コマンドの形式に誤りがある | | | |
| | | | 122 | 内部エラー (日時の取得に失敗した) | 「+GET」エラー <SIMカード未装着・3Gアンテナ未接続など> | | |
| | YP | 171 | 171 | パラメータ・コマンド形式エラー、内部エラー (オフラインモードに変更できない) | 0、1以外の値を指定、または2つ以上のパラメータが指定されている | | |
| | | 172 | 172 | 内部エラー (オンラインモードに変更できない) | | | |
| | YE | 181 | 181 | コマンド形式エラー | 1つ以上のパラメータが指定されている | ● | |
| YA | | 192 | パラメータ・コマンド形式エラー | 数値以外のパラメータまたは2つ以上のパラメータが指定されている | ● | | |
| Web | WG | 301 | 301 | コマンド形式エラー | url指定エラー、タイムアウト (まれにSSL関連エラーの場合もある) | | |
| | | 302 | 302 | BAD HEADER | | | |
| | | | 303 | | | 「+KHTTP_IND」エラー <SIMカード未装着・3Gアンテナ未接続など> | |
| | | | 304 | | | 「AT+KHTTPHEADER=」エラー (CONNECTエラー) | |
| | | | 305 | | | 「AT+KHTTPHEADER=」エラー (ERRORエラー) | |
| | | | 306 | | | 「AT+KHTTPGET=」エラー (ボディエラー) | |
| | | 307 | | SSLエラー | - | | |
| | | | 308 | | | 「AT+KHTTPGET=」エラー (ヘッダエラー) | |
| | | 309 | | BUSYエラー | - | | |
| | | 5XX | | HTTPエラー (エラーコードは500番台) | - <SIMカード間違いなど> | | |
| | WP | 301 | 301 | コマンド形式エラー | url指定エラー、タイムアウト (まれにSSL関連エラーの場合もある) | | |
| | | 302 | 302 | BAD HEADER | ヘッダ形式または内容がおかしい | | |
| | | | 303 | | | 「+KHTTP_IND」エラー | |
| | | | 304 | | | 「AT+KHTTPHEADER=」エラー (CONNECTエラー) | |
| | | | 305 | | | 「AT+KHTTPHEADER=」エラー (ERRORエラー) | |
| | | 306 | | | 「AT+KHTTPGET=」エラー (ボディエラー) | | |
| 307 | | | SSLエラー | - | | | |
| | | 308 | | | 「AT+KHTTPGET=」エラー (ヘッダエラー) | | |
| 309 | | | BUSYエラー | - | | | |
| 5XX | | | HTTPエラー (エラーコードは500番台) | - <SIMカード間違いなど> | | | |
| | | -4XX/-5XX | HTTPエラー | HTTPエラー (HTTPステータスコードをマイナスにした値) | | | |
| TCP | TC | 601 | 601 | BAD PARAMETER | パラメータが2つ以上指定されている、ポート番号がおかしい | | |
| | | 603 | 603 | ALREADY CONNECTED | すでに接続している | | |
| | | 604 | 604 | CONNECT ERROR | 「AT+KTCPCFG=」「+KTCPCNX」エラー <アンテナ未接続> | | |
| | | 605 | | OPEN ERROR | - | | |
| | | 606 | | CREATE ERROR | - | | |
| | | 607 | | SOCKPORT ERROR | - | | |
| | | 608 | | DNS ERROR | - | | |
| | | 609 | | TIMEOUT TO CONNECT | - | | |
| | | TD | | 611 | 611 | コマンド形式エラー | 1つ以上のパラメータが指定されている |
| | 614 | | 614 | CLOSE ERROR | 「AT+KTCPCLOSE=」または「AT+KTCPDEL=」エラー | | |
| | 615 | | 615 | NOT CONNECTED | 接続していない <SIMカード間違い・未装着・3Gアンテナ未接続など> | | |
| | 616 | | | SHUTDOWN ERROR | - | | |
| | TR | 631 | 631 | 631 | BAD PARAMETER | | |
| | | 633 | 633 | 633 | READ ERROR | 「AT+KTCPCRCV=」エラー (CONNECT) | |
| | | 635 | 635 | 635 | NOT CONNECTED | 接続していない | |
| | | 636 | 636 | 636 | SOKPORT CLOSED | TCPステータスがおかしい | |
| | | | 637 | | | 「AT+KTCPSTAT=」エラー | |
| | 639 | 639 | 639 | TIMEOUT TO READ | 「AT+KTCPCRCV=」エラー (タイムアウト) | | |
| | TW | 621 | 621 | 621 | BAD PARAMETER | パラメータがない、またはパラメータが2つ以上指定されている、ダブルクォートが閉じていない、指定されたサイズがおかしい | |
| | | 623 | 623 | 623 | WRITE ERROR | 「AT+KTCPSND=」エラー (ERROR) | |
| | | 624 | | | SOCKPORT IS NOT OPENED | - | |
| | | 625 | 625 | 625 | SOCKPORT NOT CONNECTED | 接続していない <SIMカード間違い・未装着・3Gアンテナ未接続など> | |
| | | 626 | | | SOKPORT CLOSED | - | |
| | 629 | 629 | 629 | TIMEOUT TO WRITE | 「AT+KTCPSND=」エラー (CONNECT) | | |
| | TT | | 621 | 621 | BAD PARAMETER | パラメータがない、またはパラメータが2つ以上指定されている、指定されたサイズがおかしい | |
| | | | 623 | 623 | WRITE ERROR | 「AT+KTCPSND=」エラー (ERROR) | |
| | | | 625 | 625 | SOCKPORT NOT CONNECTED | 接続していない | |
| | TS | 641 | 641 | 641 | BAD PARAMETER | 1以外の値を指定、または2つ以上のパラメータが指定されている | |
| | | | 642 | 642 | 内部エラー (ステータスが取得できない) | 「AT+KTCPSTAT=」エラー (ERROR) | |
| | TN | 661 | 661 | 661 | CAN'T GET SOCK ADDR | 「AT+KCGPADDR=」エラー | |
| 662 | | 662 | 662 | NOT CONNECTED | 接続していない | | |
| | | 663 | 663 | コマンド形式エラー | 1つ以上のパラメータが指定されている | ● | |
| TX | | 671 | 671 | コマンド形式エラー | 引数の数がおかしい | | |
| | | 672 | 672 | タイムアウト値のエラー | タイムアウトの値が範囲外である | | |
| Profile | PS | 211 | 211 | コマンド形式エラー | 4つ以上のパラメータが指定されている | | |
| | | | 212 | プロファイルを保存できない | SIMカードの未装着・3Gアンテナ未接続 | | |
| Location | LG | 501 | 501 | コマンド形式エラー | コマンド形式、オプションの値、繰り返し回数の指定がおかしい | | |
| | | | 502 | タイムアウトエラー | 時間内に測位できず、タイムアウトした | | |
| | | 508 | 508 | 内部エラー | +GPSNMEA または +GPSSTART コマンドでエラーが発生した | | |
| | 509 | | | - | | | |
| | LX | | 511 | 511 | コマンド形式エラー | 引数の数がおかしい | |
| | | 512 | 512 | タイムアウト値のエラー | タイムアウトの値が範囲外である | | |